Datos técnicos

A continuación se relacionan los datos técnicos básicos del equipo.

Especificaciones del equipo

Medidas y pesos	Para las medidas de la carcasa, véase gráfico página siguiente. Peso total: Merkur Dosniha G-BOX aprox. 134 kg
Valores eléctricos (según placa de datos técnicos)	Tensión de red: 115 - 230 voltios Consumo de corriente max.: 1,5 - 0,8 A Frecuencia de red: 50/60 Hertz Absorción nominal de corriente max.: 160 Watt
Monitor	TFT vertical: 32“ UHD DP (con pantalla táctil)
Panel sensible al tacto	Tecnología táctil PCAP
Iluminación	Tecnología multicolor LED
Fuente de alimentación	WT-600 compact DUO Tensión de entrada: 100 V - 240 V/4,8A (AC-IN) Tensión de salida: 100 V - 240 V/1A (AC-OUT) Tensión de salida: +12V/10A ; +24V/12A (DC-OUT)
Aceptador de monedas	Tipo: Azkoyen Pina Pro X6
Aceptador de billetes	Tipo: MD100 Gold
Hopper	Tipo: Azkoyen r1 Tipo: Azkoyen u2
Conexión de red	Con conexión de equipo en frío en la parte trasera del equipo. *¡Los cables defectuosos o dañados deben sustituirse solo por cables originales!*

MERKUR DOSNIHA